

Блок распределения электропитания с измерением потребления в каждой розетке (POM PDU), 1U стойка, 16А, 8 шт. C13 (ИБП) розеток.

EG-PDU-007

- Пульт управления:
- Позволяет пользователям настраивать и управлять этим PDU с удаленного рабочего места через SSL, интернет и SNMP управление. Снижает системные просто и просто перезагружается удаленно с помощью простого переключения одной из розеток. Возможность переключения отдельных розеток, наконец, делает дистанционное управление реальным. Ваш выключатель всегда под контролем!
- Магия измерения:
- Достоверное текущее измерение и отчет. Предотвращает перегруженность и позволяет определять расходы на потребление электроэнергии конкретными устройствами. Мониторинг энергопотребления в каждой розетке с помощью LED-дисплея. А также с любого удаленного местоположения при управлении PDU по сети.
- Система сигнализации в режиме реального времени:



Особенности

- Дистанционное управление электроэнергией. Индивидуальное и групповое включение/выключение розеток.
- SNMP контроль и SSL Web браузер (Https) для настройки и управления. Перезагружаемый сторожевой таймер.
- Дистанционное полное PDU наблюдение за электроэнергией.
- Достоверные RMS текущие измерения и отчеты.
- Определение порога тревоги
- Пороговые значения срабатывания тревожной сигнализации определяются пользователем.
- Оповещение о тревоге по сети, через электронную почту, светодиодом и звуковым сигналом.

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	1
Объем коробки, куб.м.	0.026
Вес коробки, кг	4.6
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	165x330x480 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	165x330x480 mm
Страна происхождения	TW
Баркод	8716309067546
Таможенный код	8537109120

Спецификация

RJ45: 1 шт. 10M Ethernet; ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMPv1
 RJ11: 1 шт. pcENV частное соединение.
 Сброс: 1 шт. Аппаратный сброс.
 Кнопка 1 шт. Функция 1 сигнал : Ток, Температуоа/Влажность.
 Дисплей 2 сигнала : IP Дисплей. 4 сигнала : DHCP/6 фиксированных сигналов : установка параметров по умолчанию.
 Семь сегментов: 3 цифры; Ток; Достоверный RMS Метровый диапазон: 0A ~ 20 A разрешение: 0.1A. Точность : +/-2%+/-0.1A.
 IP; Нажмите кнопку, после 2х звуковых сигналов отобразится IP адрес PDU.

Сертификаты

