

Listwa zasilajca programowalna EnerGenie

EG-PM2

TWÓJ „PSTRYK” JEST DLA MNIE ROZKAZEM

- EG-PM2 to listwa zasilająca z zaawansowanymi funkcjami zarządzania energią. Możliwe jest indywidualne włączenie lub wyłączenie 4 gniazd w komputerze, według harmonogramu czasowego lub programowalnych zdarzeń specjalnych (np. : włączenie skanera w każdym momencie uruchamiania programu Photoshop lub włączenie drukarki tylko wtedy, gdy naprawde drukuje)
- Pozostań w kontroli wszystkich urządzeń elektrycznych w domu lub biurze
- Programuj cztery gniazda indywidualnie za pomocą komputera lub laptopa
- Zaawansowany tryb gotowości dla komputerów peryferyjnych



Cechy produktu

- Włącz / wyłącz ręcznie poszczególne gniazda z komputera
- Włączanie / wyłączenie poszczególnych gniazd przez zaprogramowany harmonogram
- Włączanie i wyłączenie pojedynczych gniazd w każdym przypadku, gdy wystąpi określone wystąpienie oprogramowania (np. Uruchamianie / wyłączenie systemu Windows / innego oprogramowania, buforowanie wydruku, uruchamianie i kończenie pracy itp.)
- Timery pozostają aktywne, nawet gdy komputer zarządzający jest wyłączony
- Ochrona gniazd przed dziećmi

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	10
Objętość kartonu	0.0459885
Waga kartonu, kg	12.8
Wymiary opakowania:	465x145x65 mm
Wymiary kartonu DxSxW	430x345x310 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309075565
Kod celny	8544429090

Zawartość opakowania

EG-PM2
User manual
USB cable
CD with Power Manager software for Windows

Specyfikacja

Napięcie wejściowe: do 250 VAC, 50 60 Hz
Maksymalny prąd obciążenia: 10 A
Maksymalne zużycie energii: 3,5 W
Wbudowany zasilacz
Możliwości harmonogramu:
Maksymalna liczba niezależnych harmonogramów sprzętowych 16

Przedział czasu między zdarzeniami od 1 minuty do 180 dni

Dokładność timera: nie więcej niż 2 sekundy błędu dziennie

Zakres temperatury pracy: 0 40 stopni Celsjusza
Wymiary: 378 x 98 x 55 mm
Masa netto: do 1 kg

Certyfikaty

