

Home Inverter με AVR και λειτουργία διαχείρισης της μπαταρίας, 1000VA

EG-HI-PS1000-01

- Συνδυάστε το εύκολα και απλά με οποιαδήποτε μπαταρία 12V για να έχετε κάθε μέρα εφεδρική ισχύ!
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου Ιδανικό για εγκαταστάσεις ηλιακών πάνελ και άλλες ευαίσθητες συσκευές
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για το σπίτι και το γραφείο σας



Χαρακτηριστικά

- Home Inverter 1000 VA, με καθαρό κύμα ημιτόνου, AVR και λειτουργία διαχείρισης της μπαταρίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως UPS όταν είναι συνδεδεμένη εξωτερική μπαταρία 12V
- Υψηλό ρεύμα φόρτισης (έως 15 A), επαναφορτίζει γρήγορα τις μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας
- Τεχνολογία Έξυπνης φόρτισης "έξυπνος" φορτιστής για μπαταρίες με "training mode"
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση ή υπόταση
- Modular CPU ελεγχόμενο κύκλωμα με κύκλο αυτο-διάγνωσης σε κάθε εκκίνηση

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	2
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0,049966
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	21.5
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	415x198x250 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	430x415x280 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309087261
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

Περιεχόμενα συσκευασίας

Home Inverter
Εγχειρίδιο χρήσης

Προδιαγραφές

Τύπος UPS: line interactive, καθαρό ημιτονοειδές κύμα
 Input: AC 140 275V, 50Hz / 60Hz \pm 10%
 Έξοδος: AC 220 V \pm 10%, 50Hz / 60Hz \pm 5% (με μπαταρία)
 χρόνος ενεργοποίησης: λιγότερο από 4 ms
 Μπαταρία: εξωτερική, σφραγισμένη, μολύβδου-οξέος 12 VDC, έως 300 Ah (δεν περιλαμβάνεται)
 Χρόνος φόρτισης: έως και 12 ώρες
 Υποδοχές: 2 x έξοδοι Σούκο (CEE 7/4)
 Συνθήκες λειτουργίας: 0 ° C ~ 40 ° C, σε υγρασία 10 ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση
 Ισχύς: 1000 VA (600 W)
 Διαστάσεις: 390 x 160 x 240 mm

Πιστοποιητικά

