

## Omvormer met AVR en batterijmanagementfunctie "Home series", 1000 VA

EG-HI-PS1000-01

### ULTIMATE DEFENCE

- Eenvoudig te combineren met één of meer 12 V batterijen voor 24/7 noodstroomvoorziening
- Perfecte sinusoidale wisselspanning de ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur
- Compact en betrouwbaar ideaal voor thuis of kleinzakelijk gebruik



### Kenmerken

- 1000 VA omvormer (zuivere sinusgolf) met AVR en batterijmanagementfunctie
- Kan worden gebruikt als UPS (noodstroomvoorziening) door één of meerdere externe batterijen aan te sluiten
- Hoge laadstroom (max. 15 A), voor het snel opladen van aangesloten batterijen
- "Smart charging technologie" Intelligente batterijlader met "training" modus
- Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting, overbelasting, te hoog en te laag voltage
- Modulair CPU-gestuurd circuit met automatische zelfdiagnostiek bij opstarten

### Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	2
Volume doos/CUM	0,049966
Gewicht doos/kg	21.5
Afmetingen productverpakking LxBxH:	415x198x250 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	430x415x280 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309087261
Douanecode	8504408490

### Inhoud verpakking

Home Inverter  
User manual

### Specificaties

UPS type: line interactive, pure sinewave  
 Input: AC 140-275V, 50Hz/60Hz  $\pm 10\%$   
 Output: AC 220 V  $\pm 10\%$ , 50Hz/60Hz  $\pm 5\%$  (on battery)  
 Switching time: less than 4 ms  
 Battery: external, sealed lead-acid 12 VDC, up to 300 Ah (not included)  
 Charge time: up to 12 hours  
 Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)  
 Operating conditions: 0°C–40°C, at humidity 10–90%RH non condensing  
 Power: 1000 VA (600 W)  
 Dimensions: 390 x 160 x 240 mm

### Systeemvereisten

Bewaar dit serienummer GOED! Zonder dit nummer kunt u de software niet her-installeren.

### Certificaat/Certificaten

