

Inwerter domowy z AVR 1000VA

EG-HI-PS1000-01

- Bezpieczeństwo w zasięgu
- Inwerter zapewnia awaryjne zasilanie 24 godziny na dobę.
- Ochrona wrażliwych na różnice napięć oraz cennych urządzeń w Twoim domu.
- Czysty sinus sprawia że urządzenie jest idealne dla instalacji kolektorów słonecznych, pieców CO bram garażowych oraz urządzeniami z silnikami krokowymi.
- Kompaktowa obudowa sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla domu i biura.



Cechy produktu

- Inwerter z czystym sinusem 1000VA z funkcją ochrony akumulatora.
- Może być używany jako standardowy UPS po podłączeniu akumulatora 12V(brak w zestawie)
- Wysoki prąd ładowania do 15A sprawi że baterie o dużych pojemnościach będą naładowane szybko
- Inteligentny system ładowania akumulatorów
- Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem, przepięciem lub zbyt niskim napięciem
- Autodiagnostyka system autokontroli przy każdym uruchomieniu

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	2
Objętość kartonu	0,049966
Waga kartonu, kg	21.5
Wymiary opakowania:	415x198x250 mm
Wymiary kartonu DxSxW	430x415x280 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309087261
Kod celny	8504408490

Zawartość opakowania

Inwerter
Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Typ UPS: Line Interactive, czysta sinusoida
 Wejście: AC 140-275V, 50Hz/60Hz ± 10%
 Wyjście: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ± 5% (na baterii)
 Czas przełączania: mniej niż 4 ms
 Bateria: zewnętrzne, ołowiowo-kwasowe 12 VDC do 300 Ah (brak w zestawie)
 Czas ładowania: do 12 godzin
 Gniazda: 2x gniazda Schuko (CEE 7/4)
 Warunki pracy: 0°C ~ 40°C, przy wilgotności 10~90% RH bez kondensacji
 Moc: 1000VA (600W)
 Wymiary: 390x160x240mm

Certyfikaty

