

Домашний инвертор с регулятором напряжения и управлением батареями, 1000 VA

EG-HI-PS1000-01

- Обеспечивает бесперебойное питание 24 часа/7 дней в неделю при добавлении батареи
- Защищает ваше высокочувствительное и ценное оборудование
- Синусоидальный сигнал отлично для солнечных панелей и другого оборудования
- Компактное и надежное идеально для дома и небольшого офиса



Особенности

- Домашний инвертор с синусоидальным выходом, регулятором напряжения и управлением батареями, 600 Вт
- Может работать как источник бесперебойного питания (ИБП, UPS) при подключении внешнего аккумулятора 12 Вольт
- Большой зарядный ток (до 15 Ампер) позволяет быстро заряжать даже объемные батареи
- "Интеллектуальный заряд" зарядный алгоритм батарей с "тренировочным" режимом
- Защита от коротких замыканий, перегрузки, перенапряжения или низкого напряжения

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	2
Объем коробки, куб.м.	0,049966
Вес коробки, кг	21.5
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	415x198x250 мм
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	430x415x280 мм
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309087261
Таможенный код	8504408490

Содержимое упаковки

Home Inverter
User manual

Спецификация

UPS type: line interactive, pure sinewave
 Input: AC 140 275V, 50Hz/60Hz $\pm 10\%$
 Output: AC 220 V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz $\pm 5\%$ (on battery)
 Switching time: less than 4 ms
 Battery: external, sealed lead-acid 12 VDC, up to 300 Ah (not included)
 Charge time: up to 12 hours
 Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)
 Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing
 Power: 1000 VA (600 W)
 Dimensions: 390 x 160 x 240 mm

Сертификаты

