

## Источник бесперебойного питания 3000 Вольт-ампер, синусоидальный сигнал, USB

EG-UPS-PS3000-01



### ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Чистая синусоида на выходе.
- Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю данных
- Защищает ваше хрупкое и ценное оборудование.
- Отличная поддержка для панелей солнечных батарей и другого чувствительного оборудования, которое требует чистую синусоиду на входе
- Компактный и надежный, идеально подходит для использования дома и в небольшом офисе

### Особенности

- Источник бесперебойного питания с синусоидальным выходным сигналом
- USB интерфейс
- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- Интеллектуальная защита от перегрузок и коротких замыканий
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Светодиодная и ЖК-индикация статуса
- Защита батарей от перезаряда и глубокого разряда

### Упаковка

Кол-во в коробке, шт	1
Объем коробки, куб.м.	0.09792
Вес коробки, кг	32.15
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ	592x462x320 мм
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	600x340x480 мм
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309087377
Таможенный код	8504408490

### Содержимое упаковки

Источник бесперебойного питания  
Кабель подключения  
Выходной кабель x 2 шт

### Спецификация

Тип: линейно-интерактивный  
Форма сигнала: синус, 5% искажений на линейной нагрузке, PF > 0.8  
Вход: AC 220V ± 25%, 50 Гц/60 Гц ± 10%  
Выходное напряжение: AC 220V ± 12%, 50 Гц/60 Гц + / 1% (AC 220V ± 5% в инверторный режим)  
Время переключения: до 10 мс  
Резервное время: 10...30 минут (зависит от нагрузки)

Батарея: 151 x 65 x 95 мм, герметичные свинцово-кислотные 12V/9Ah x 4 шт  
Время зарядки: до 12 часов

### Системные требования

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

### Сертификаты

