

12 V DC-AC omvormer met zuivere sinusgolf, 500 W

EG-PWC-PS500-01

- De kinderen hoeven zich nooit meer te vervelen in de auto! Sluit gameconsoles, tv's, mobiele telefoons, notebooks aan in je auto op het stopcontact van de omvormer.
- Perfecte sinusgolf efficiënter dan vergelijkbare modellen met gemoduleerde sinusgolf
- Handige in gebouwde USB poort voor het eenvoudig laden van mobiele apparaten



Kenmerken

- 500 Watt omvormer met één stopcontact, zuivere sinusgolf
- Geschikt voor het eenvoudig aansluiten van allerlei elektrische apparaten (max. 500 Watt), zoals notebooks, HiFi/video apparatuur, opladers van telefoons, elektrisch gereedschap, etc.
- Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting plus ingebouwde koelventilator zorgen voor een stabiele werking
- LED statusindicator en alarmzoemer

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	6
Volume doos/CUM	0.06321
Gewicht doos/kg	15.1
Afmetingen productverpakking LxBxH:	325x135x200 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	420x350x430 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309124058
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

Car power inverter
Ring terminal power cables
User manual

Certificaat/Certificaten



Specificaties

Input: 10-16 VDC (accumulator directly)
Output: 230 VAC +/-10% at 50 Hz (+/-1Hz), pure sine wave, THD < 3%, 92% efficiency
Power output: 500 W continuous power (peak power 1000 W)
Internal output overcurrent protection: 2.8 A
USB power output: 5 V / 2.1 A
Recommended operating temperature: +0...+40 °C at 100% load; up to 60 °C at 50% load
Material: aluminum and plastic
Cable: 80 cm (6 sq.mm) ring terminals, 60A terminal
Dimensions: 210 x 150 x 70 mm
Net weight: 1.95 kg

Systemvereisten

Safety precautions:
Connect the inverter to car's accumulator directly, being careful with the polarity