

Noodstroomvoeding met AVR, 1200 VA

UPS-PC-1202AP

ULTIMATE DEFENCE

- Voorziet een PC tijdelijk van noodstroom
- Voorkomt dataverlies door stroomuitval
- De ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur
- Compact en betrouwbaar ideaal voor thuisof kleinzakelijk gebruik



Kenmerken

- 1200 VA noodstroomvoeding (UPS) voor o.a. PC's
- Automatische AC spanningsregelaar (AVR)
- Ingebouwde overspanningsbeveiliging biedt bescherming tegen kortsluiting en spanningspieken veroorzaakt door bijvoorbeeld blikseminslag
- Beveiligde fax/modem/telefoonaansluiting
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LED status indicator
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen
- Inclusief praktische UPS Management software

Verpakking

Verpakkinghoeveelheid/stuks	2
Volume doos/CUM	0,0465
Gewicht doos/kg	22,54
Afmetingen productverpakking LxBxH:	390x185x295 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	400x375x310 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309047814
Douanecode	8504408490

Inhoud verpakking

UPS
Power cord
USB cable
Software CD
Spare fuse

Specificaties

UPS type: line interactive
Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Output: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0.5% (on battery)
Switching time: no more than 5 ms
Backup time: 8...20mins (depends on the load)
Battery: sealed lead-acid 12V/7Ah x 2pcs
Charge time: up to 12 hours
Sockets: Schuko EU type, 1 input, 3 outputs; telephone RJ11x2pcs connectors; USB-BF connector
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing
Power: 1200 VA (720 W)

Systeemvereisten

LET OP!
Voor het installeren van de software (Smart 2000R) heeft u een serienummer nodig. Deze staat op de plastic hoes van de CD. Bewaar dit serienummer GOED! Zonder dit nummer kunt u de software niet her-installeren.

Certificaat/Certificaten

