


Измеритель мощности и энергии с сетевым интерфейсом

THE MAGIC OF METERING

- analyse your power consumption
- save money and save the environment
- suitable for home, business and scientific use



Особенности

- Измеритель мощности с сетевым компьютерным интерфейсом, дающий точную информацию о потребляемой энергии (напряжение/ток/мощность)
- Постоянное подключение к компьютеру не обязательно: доступ к данным возможен через локальную сеть
- Нет выделенного IP-адреса Интернет? Это не проблема создайте учетную запись на сайте www.energenie.com, чтобы видеть и анализировать данные о энергопотреблении через Интернет с любого компьютера или смартфона

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	20
Объем коробки, куб.м.	0.028975
Вес коробки, кг	7.46
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	140x95x80 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	500x305x190 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309067362
Таможенный код	9028309000

Содержимое упаковки

EGM-PWM-LAN
 CD диск с программным обеспечением
 Руководство пользователя
 LAN перекрещивающийся патч-корд

Спецификация

Данные о мощности: максимально 1.4 ватт Потребляемый переменный ток 220-240 В, максимально возможный ток 10 А

RJ45 LAN совместимый интерфейс
 Компьютерные измерения напряжения и тока (RMS значений), достоверное измерение мощности, реальной энергии, потребляемой за период времени (Киловаттчасов)
 Диапазон измерений до: 250 В переменного тока, 10 А (RMS), 2500 Ватт, 22 Мегаватт в год.
 Точность измерений : $\pm 2\%$ (в диапазоне 50W-2500 W мощности)

Условия работы: +10...40 °С, влажность ниже 90%

Системные требования

LAN-сетевая розетка
 ITребуется подключение к Интернету для загрузки информации на EnerGenie.com сервер

Сертификаты

