

## Автомобільний інвертор 12 V, 300 Вт

EG-PWC-032

- Ваша машина здатна на більше



### Особливості

- Джерело змінного струму 220 В у Вашій машині: однорозеточний 300-ватний інвертор
- Підходить для побутової електроніки зі споживанням до 300 Ватт: ноутбуків, зарядних пристроїв телефонів, фотокамер, пилососів, електроінструментів та ін.
- Захист від перевантажень, короткого замикання і вбудований вентилятор охолодження забезпечують надійне живлення Вашим пристроям
- Світлодіодна індикація
- Змінний плавкий запобіжник

### Пакування

Кількість в коробці, шт.	10
Об'єм коробки, куб. м	0.03159
Вага коробки, кг	11.84
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	210x155x70 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	450x390x180 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309075923
Митний-код	8504408490

### Комплектація

Car power inverter  
Cigarette lighter cable  
Crocodile clamp cable  
User manual

### Специфікація

Input: 11-15 VDC (car cigarette lighter or accumulator directly)

Output: 230 VAC +/-10% at 50 Hz (+/-3Hz), modified sine wave

Power output: 300 W continuous power (peak power 600 W)

USB power output: 5 V / 1 A

Recommended operating temperature: +5...+35 °C (max -15...+50 °C)

Material: aluminium and plastic

Cable: 600 mm (power x 2, 5 sq.mm), 0.55 m (cigarette lighter cable, 1.5 sq.mm)

Dimensions: 180 x 100 x 60 mm

### Системні вимоги

Safety precautions:

A car cigarette lighter normally provides power up to 240 W. If your electrical equipment consumes more than 150 W make sure the cigarette lighter does not get hot, otherwise reconnect the inverter to car's accumulator directly, being careful with the polarity.

### Сертифікати

