


# Αυτόματος ρυθμιστής τάσης και σταθεροποιητής "Digital Series", 2000VA

EG-AVR-D2000-01

## ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΜΥΝΑ

- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για τις οικιακές συσκευές



## Χαρακτηριστικά

- Αυτόματος ρυθμιστή τάσης εξόδου, 2000 VA AC (AVR) και σταθεροποιητής
- Καθαρό ημιτονοειδές κύμα AC
- Πλήρως μεταλλικό περίβλημα με οθόνη LED τάσης
- MCU ελεγχόμενο κύκλωμα, παρέχει ακρίβεια εξόδου
- Τεχνολογίας "Zero cross transfer"
- Υψηλή αποδοτικότητα τοροειδή μετασχηματιστή
- Πλήρης προστασία: υπέρταση, υπόταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση

## Προδιαγραφές

AVR Τύπος: ρελέ μονοφασικό  
 Επιλέξιμος χρόνος καθυστέρησης: 6 s, 180 s  
 Input: AC 140 275 V, 50 Hz / 60 Hz  $\pm$  10%  
 Output: AC 230 V  $\pm$  10%/-13%, 50 Hz / 60 Hz  
 Προστασία: υπόταση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα  
 Υποδοχές: 2 x έξοδοι Σούκο (CEE 7/4)  
 Συνθήκες λειτουργίας: 0 ° C ~ 40 ° C, σε υγρασία 10 ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση  
 Ισχύς: 2000 VA (1200 W)  
 Διαστάσεις: 240 x 160 x 118 mm

## Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	4
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.04752
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	17.65
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	302x195x170 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	400x330x360 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309087247
Τελωνειακός κώδικας	8504408490

## Πιστοποιητικά



## Περιεχόμενα συσκευασίας

AVR  
 Εγχειρίδιο χρήσης