

Автоматичний регулятор і стабілізатор напруги змінного струму, 2000 ВА

EG-AVR-D2000-01

ПОВНИЙ ЗАХИСТ

- Захищає ваше чутливе і цінне обладнання
- Компактність і надійність ідеально для домашнього використання



Особливості

- Автоматичний регулятор і стабілізатор напруги змінного струму, 2000 Вольт-ампер
- Синусоїдальна форма струму
- Металевий корпус з індикатором напруги
- Мікропроцесорне управління
- Відсутність затримок і перемикачів
- Високоєфективний тороїдальний трансформатор
- Повний захист: від підвищеної і зниженої напруги, перегріву, короткого замикання і перевантаження

Пакування

Кількість в коробці, шт.	4
Об'єм коробки, куб. м	0.04752
Вага коробки, кг	17.65
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	302x195x170 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	400x330x360 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309087247
Митний-код	8504408590

Комплектація

AVR
User manual

Специфікація

AVR type: single phase relay
Selectable delay time: 6 s, 180 s
Input: AC 140 275 V, 50 Hz / 60 Hz \pm 10%
Output: AC 230 V +10%/-13%, 50 Hz / 60 Hz
Protection: undervoltage, overvoltage, short circuit
Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)
Operating conditions: 0°C-40°C, at humidity 10-90%RH non condensing

Power: 2000 VA (1200 W)
Dimensions: 240 x 160 x 118 mm
Product weight: 5.1 kg

Сертифікати

